



Łączniki krzywkowe serii LW26 opis producenta



Opis produktu

Przełączniki krzywkowe serii Lw26 nadają się przede wszystkim do stosowania w obwodach elektrycznych o częstotliwości prądu przemiennego 50 Hz, znamionowym napięciu roboczym do 440 V AC i napięciu stałym do 240 V DC. Nadają się do ręcznego podłączania lub rozłączania obwodów, służąc jako elementy sterujące lub przełączniki. Mogą również bezpośrednio sterować trójfazowymi silnikami asynchronicznymi i być wykorzystywane do podstawowego sterowania poleceniami i pomiaru obwodów. Produkt ma szeroki zakres zastosowań, służąc między innymi jako przełączniki do sterowania obwodami, przełączniki sprzętu testowego, przełączniki do sterowania silnikiem, podstawowe przełączniki sterujące i przełączniki do spawarek.

Produkt jest zgodny z certyfikatami GB/T 14048.3, GB/T 14048.5 i EN60947-5-1. Przełączniki serii LW26 są dostępne w różnych specyfikacjach, w tym w zakresie prądów znamionowych 10 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A, 125 A, 160 A, 250 A i 315 A. Przełączniki serii LW26 charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, wszechstronną funkcjonalnością, zwartą budową, skrupulatnym doborem materiałów, dobrymi właściwościami izolacyjnymi, elastycznością operacji łączeniowych, bezpieczeństwem, niezawodnością i innowacyjnym wyglądem. Wśród nich przełączniki LW26-10, LW26-20, LW26-25 i LW26-32 są również wyposażone w ochronę palców.

Przełączniki obrotowe krzywkowe serii Lw26 mają szerokie zastosowanie i stanowią idealny nowy produkt zamienny, który może zastąpić różne typy przełączników, takich jak LW2, LW5, LW6, LW8, LW12, HZ5, HZ10, HZ12 i przełączniki w sprzęcie importowanym.

▶ Przełącznik krzywkowy serii Lixin Lw26 Kombinacja trybu pracy i położenia siłownika

Sterownica sposób	cecha oznaczenie		Pozycja siłownika		
Typ samoreplikujący	A	0°30°	0-45°	0°-60°	
	B	30°-0°30°	45°0°-45°	60°0°-60°	
	X	60-30=0°30-60°			
Typ lokalizacji	C	0°30°	0°45°	0°60°	
	D	30°0°30°	45°0°45°	60°0°60°	
	E	30°0°30°60°	45°0°45°90°	60°0°60°120°	
	F	60°30°0°30°60°	90°45°0°45°90°	60°0°60°120°180°	
	G	60°30°0°30°60°90°	90°45°0°45°90°135°	120°60°0°60°120°180°	
	H	90°60°30°0°30°60°90°	135°90°45°0°45°90°135°		
		90°60°30°0°30°60°90°120°	135°90°45°0°45°90°135°180°		
	J	120°90°60°30°0°30°60°90°120°			
	K	120°90°60°30°0°30°60°90°120°150°			
	L	150°120°90°60°30°0°30°60°90°120°150°			
	M	150°120°90°60°30°0°30°60°90°120°150°180°			
	N		45° 45°	30°30°	
	P				90°0°90°
	T				0°90°
	V				90°0°
	R				270°0°90°180°
orientacja Typ samoreplikujący	Q	30°0°-30°	45-0°45°		
	S	30°-0°60°	90°0°-45°		
	W		90-45°0°45-90°		
	Z	120°-90°0°-30°	135°-90°0°-45°		

▶ Specyfikacja typu obrotowego przełącznika krzywkowego serii Lixin Lw26

Specyfikacja typu	LW26-10 LW26-10G LW26-10X	LW26-20 LW26-20X LW26-20C	LW26-25	LW26-32 LW26-32F	LW26-40 LW26-40F	LW26-63 LW26-63F	LW26-125	LW26-160	LW26-250	LW26-315
Ui V	660/690	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Ith A	10	20	25	32	40	63	125	160	250	315
Ue V	240440	24110240440	24110240440	240440	240440	240440	240440	240 440	240440	240440
the										
AC-21A AC-22A A	1010	20 20	25 25	32 32		63 63	100 100	150 150	200200	315 315
AC-23A A	7.57.5	15 15	22 22	30 30	37 37	57 57	90 90	135 135		265 265
AC-3 A	5.55.5	11 11	15 15	22 22	30 30	36 36	75 75	95 95		110 110
AC-4 A	1.751.75	3.5 3.5	6.5 6.5	11 11		15 15	30 30	55 55		95 95
AC-15 A	2.51.5	5 4	8 5	14 6						
DC-13 A		12 0,40,4	20 0,5 0,5							
Znamionowa moc sterująca P										
AC-23A KW	1.8 3	3,7/2,5 7,5/3,7	5,5/311/5,5	75/415/75	185/918,5/9	15/1030/18,5	30/1545/22	37/2275/37		75/37132/55
AC-2 KW	2.53.7	4 7.5	5,5 11	75 15		185 30	30 45	37 55		55 95
AC-3 KW	1.52.2	3/22 5,5/3	4/3 7,5/3,7	55/411/5,5	15/7,515/7,5	11/618,5/11	15/7,530/13	22/1137/18,5		37/2255/30
AC-4 KW	0,370,55	0,55/0,751,5/1,5	1,5/1,13/2,2	27/1,555/3		55/2475/4	6/312/5,5	10/415/7,5		15/7.525/11

▶ Przełącznik krzywkowy serii Lixin Lw26 Wymiary całkowite i wymiary montażowe

